

المرجع HE-B401

شواحن ومشغلات بطاريات من 200 إلى A 720

شحن ومساعدة على تشغيل المحرك 12 / 24 V، شاشة رقمية وشحن على 7 مراحل.

شواحن ومشغلات تعيد شحن البطاريات وتوفر التيار اللازم لتشغيل مركبة بطاقتها ضعيفة. تعرض الشاشة الرقمية الجهد وشدة التيار باستمرار، ويضبط التيار يدويًا. ويُنبّه إنذار إلى حدوث قصر في الخرج أو عكس القطبية. يجري الشحن على 7 مراحل، من فحص البطارية حتى الحفاظ على الشحن، مع توقف تلقائي عند امتلاء البطارية.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- وظيفة التشغيل السريع
- عرض رقمي للجهد وشدة التيار
- إنذار عند حدوث قصر أو عكس القطبية
- شحن على 7 مراحل مع توقف تلقائي عند انتهاء الشحن
- اختيار 12 V / 24 V ومؤقت
- فيوز 400 A، كابلات بطول 1.8 m
- إلكترونيات إنفرتر
- شحن سريع وذكي
- أقطاب نحاسية
- حماية من الحمل الزائد

الاستخدام

- تشغيل المركبات ذات البطارية الضعيفة في الورشة
- إعادة شحن بطاريات 12 V و 24 V
- المركبات الخفيفة والمتوسطة

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220
التردد	Hz 50/60
جهد البطارية	V / 24 V 12
التبريد	طبيعي
طول الكابلات	m 1.8
الفيوز	A 400
العرض	رقمي، شاشتان (شدة التيار / الجهد)
الشكل	مدمج أو على عجلات حسب الطراز
المؤقت	قرص مدّج 30 / 60 / 90 / 120، مع وضعية إيقاف ووضعية شحن مستمر (∞)
التحكم	مفتاح اختيار شحن / تشغيل، مفتاح اختيار 12 V / 24 V، زر ضبط التيار، مفتاح تشغيل / إيقاف

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
نسخة مدمجة A 200	HE-B401-A	تشغيل أقصى A 200، شحن أقصى A 60؛ الجهاز 28 × 29 × 19 cm؛ الطرد 41 × 31 × 22.5 kg 6.5 cm،
نسخة على عجلات A 360	HE-B401-B	تشغيل أقصى A 360، شحن أقصى A 80؛ الجهاز 35 × 29 × 61 cm؛ الطرد 67 × 35 × 33 kg 10 cm،
نسخة على عجلات A 720	HE-B401-C	تشغيل أقصى A 720، شحن أقصى A 100؛ الجهاز 35 × 31 × 70 cm؛ الطرد 66 × 42 × 35 × 17.5 kg 35 cm،

أبعاد الطرد : 41 × 31 × 22.5 cm / 67 × 35 × 33 cm حسب الطراز · وزن الطرد : 6.5 kg / 10 kg / 17.5 kg حسب الطراز

يُشتري هذا المنتج لدى موّزع Humming. ابحث عن أقرب موّزع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.

Humming المعدات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com