

المرجع HE-A701

ماكينة برشمة وفك برشام لاسلكية V 18

تركيب البرشام ذاتي الثقب وفكّه على هياكل
الألمنيوم، بطارية V 18.

أداة لاسلكية لإصلاح الهياكل المصنوعة من سبائك الألمنيوم:
تركيب البرشام ذاتي الثقب، وفك البرشام، وثقب البرشام
المصمت، وتسوية الصاج وتشكيله. تُضبط القوة بشكل متواصل
من 30 إلى 60 kN حسب البرشام والمادة، وتعرض شاشة
OLED الإعدادات. تنتهي الدورة تلقائيًا أو يدويًا عند بلوغ الضغط
المطلوب، ويبقى الإيقاف الفوري ممكنًا في أي لحظة. تُسَلَّم
في حقيبة مع قوالب البرشمة وفك البرشام والتسوية.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- قوة قابلة للضبط بشكل متواصل من 30 إلى 60 kN
- شاشة OLED وضبط الضغط
- إيقاف فوري أثناء البرشمة
- إطار على شكل U دوّار 360°، مقبض مانع للانزلاق
- تحكم في الضغط بالمعالج الدقيق، أمان مزدوج
- بطارية ليثيوم V 18 بدون تأثير الذاكرة، تنبيه عند انخفاض البطارية
- إطاران (C و U) للوصول إلى جميع المواضع
- شوط عمل قابل للضبط

الاستخدام

- تركيب البرشام ذاتي الثقب (3.3 x 5 mm ؛ 5.3 x 5 mm)
- فك البرشام
- ثقب البرشام المصمت
- تسوية الصاج وتشكيله ودكّه

المواصفات الفنية

القوة	30 إلى 60 kN
الجهود	V 18
البطارية	ليثيوم أيون 4.0 Ah
زمن الشحن	نحو 2 h
برشام ذاتي الثقب	3.3 x 5 mm ؛ 5.3 x 5 mm / 6 / 7 / 8 / 10 mm
إطار على شكل C	127 x 100 mm، فتحة 49 mm (بين الأداتين)
إطار على شكل U	270 x 226 mm، عمق 151 mm، فتحة 88 mm (36 mm بين الأداتين)
الوزن الصافي	5.2 kg
العرض	OLED
التخزين	حقيبة

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
طراز واحد	HE-A701	تُسَلَّم في حقيبة مع القوالب

- ماكينة برشمة 1×
- قوالب برشمة رقم 3 ورقم 5
- قوالب فك البرشام رقم 3 ورقم 5
- قوالب تسوية
- برشام
- بطاريات ليثيوم V 18
- شاحن
- حقيبة

يُشترى هذا المنتج لدى موّرع Humming. ابحث عن أقرب موّرع إليك.